

ABW 24-12-6H

Anhänger-Beleuchtungs-Wandler



Wandler zur Versorgung der Beleuchtung von 12V-Anhängern aus einem 24V-Bordnetz. Es können Glühlampen und geeignete RMS-fähige-Leuchtdioden versorgt werden. Über die RMS-Eignung gibt der Hersteller der LED-Leuchte Auskunft. Weitere Details in unserem Merkblatt "LED-Leuchten im RMS-Betrieb".

- * **schneller, einfacher Anschluss:**
 - an Heckleuchten bei PKW-artigen Anlagen
 - parallel zu 24V-Dose
 - anstatt 24V-Dose
- * **C2-Kontroll-Lampen-Funktion aller Blinkgeber sichergestellt**
- * **verträgt sich mit Lampen-Kontrollgeräten**
- * **korrekte Funktion des ABS-Infomoduls sichergestellt**
- * **Vollverguss - wasserdicht und vibrationsunempfindlich**
- * **interner Kurzschluss- und Überlastungsschutz**
- * **Leistungsreserven bei Zusatz-Lampen im Anhänger**

Eingangsspannung:	24V DC nominal (18 ... 33V)
Ausgangsspannung:	Effektiv-Leistungsäquivalent zu 12V (9 ... 15,5V)
Ausgangsleistung:	2 x 21W + 4 x 60W
Eigenstromverbrauch:	0mA bei offenem Ausgang (kein Stromfluss!)
Anschluss Eingang:	offenes Kabelende
Anschluss Ausgang:	offenes Kabelende
Kabellängen:	ca. 1000mm
Kabellänge Ausgang:	ca. 1200mm
Maße:	200 x 70 x 25mm ohne Kabelabgang
mechanischer Schutz:	IP 6K9K (Vollverguss)
elektrischer Schutz:	Überstrom (auto reset) Übertemperatur (auto reset)
Temperaturbereich:	-40 ... +75°C
Wirkungsgrad:	Blinker ca. 90% andere Zweige ca. 95%
Masse:	ca. 0,91 kg
Zulassung:	E1 10R-046957
Achtung!	Nur für Glühlampen und RMS-LEDs!

Bestellinfo:

10003