

W 12-24-5P



Double Volt 5P
12V...24V auf 24V, 6A
Dauerplus und Zündungsplus



Aufwärtswandler mittlerer Leistung von 12V bis 24V (Weitbereich) auf 24V. Zur gleichzeitigen Versorgung von Dauerplus und Zündungsplus. Der Gesamtstrom kann beliebig auf beide Ausgänge aufgeteilt werden.

- * Wandelt die Eingangsspannungen von 12V bis 24V (Weitbereich) auf konstant 26V
- * Wandelt Dauerplus (Klemme 30) und geschalteten Plus (Klemme 15)
- * Aktiver Verpolschutz, es löst keine Sicherung aus
- * Gehäuse und Stecker wasserdicht
- * Überlastschutz durch elektronische Sicherung
- * Sehr geringer Eigenstromverbrauch von nur 0,7mA, keine schleichende Entladung der Batterie

Eingangsspannung:	8 ... 30V DC
Ausgangsspannung:	26V DC +-5%
Schaltfunktion:	Zündungsplus (KI 15) schaltet 2. Ausgang
Ausgangsstrom:	6A Dauer, 8A Spitze
Eingangsstrom:	11A bei 13,0V (18A bei 8,0V) bei Ausgangsstrom 5A
Eigenstromverbrauch:	0,7mA bei 12V
Anschluss:	Stecker Tyco Super Seal 1,5, 5-pol wasserdicht IP67
Kabellänge:	ca. 100mm
Maße:	70 x 65 x 25mm
mechanischer Schutz:	IP 6K9K (Vollverguss)
elektrischer Schutz:	Überstrom, Übertemperatur, Falschpolung
Temperaturbereich:	-40 ... +75°C, Derating T>45°C
Wirkungsgrad:	ca. 93% bei 6A
Masse:	ca. 0,22 kg
Zulassung:	CE

Bestellinfo:

W 12-24-5P