

W 24-12-10SL

Semi-Volt 10 SL
24V auf 12V 10(15)A



High-End Spannungswandler mittlerer Leistung für 12V-Verbraucher am 24V-Bordnetz, zur Versorgung von Dauerplus oder Zündungsplus.

- * **versorgt Dauerplus (Kl. 30) oder Zündungsplus (Kl. 15) bis zur Höchstlast**
- * **hochentwickeltes Konzept:**
 - echte Spannungsteilung, Entladeschutz auf 12V Seite wirksam
 - niedriger Eigenverbrauch 0,7mA
 - sehr hoher Wirkungsgrad von ca. 90%
- * **Überlastbarkeit bis 15A für ca. 5 min.**
- * **kleine Abmessungen**
- * **Anschluss über 3-pol. Anschlussleitung**
- * **5KW-Peak-Schutzdiode gegen Überspannungen aus dem Bordnetz**

Eingangsspannung:	16 ... 30V DC
Ausgangsspannung:	8 ... 15V DC, Eingangsspannung wird halbiert
Ausgangsstrom:	10A Dauer, 15A ca. 5min.
Eigenstromverbrauch:	0,7mA bei 24V
Anschluss:	offenes Kabelende
Kabellängen:	ca. 1000mm 3x1,5mm ²
elektrischer Schutz:	Überstrom, Übertemperatur, Input-Transienten
Maße:	120 x 70 x 25mm
mechanischer Schutz:	IP 6K9K (Vollverguss)
Temperaturbereich:	-40 ... +75°C, Derating T>45°C
Wirkungsgrad:	ca. 94%
Masse:	ca. 0,39 kg
Zulassung:	E1 10R-047177

Bestellinfo:

10143