

W 24-12-26P

semi-volt 26 Plus
24V auf 12V 26(35)A



High-End Spannungswandler höherer Leistung für
12V-Verbraucher am 24V-Bordnetz, zur gleichzeitigen
Versorgung von Dauerplus und Zündungsplus

- * **versorgt Dauerplus (Kl. 30) und Zündungsplus (Kl. 15) bis zur Höchstlast**
- * **hochentwickeltes Konzept:**
 - echte Spannungsteilung, Entladeschutz auf 12V Seite wirksam
 - niedriger Eigenverbrauch 0,7mA
 - sehr hoher Wirkungsgrad von ca. 94%
- * **Überlastbarkeit bis 35A für ca. 5 min.**
- * **kleine Abmessungen**
- * **hochwertiger High-Power-Stecker**
- * **5KW-Peak-Schutzdiode gegen Überspannungen aus dem Bordnetz**

Eingangsspannung:

16 ... 30V DC

Ausgangsspannung:

8 ... 15V DC,
Eingangsspannung wird
halbiert

Ausgangsstrom:

26A Dauer, 35A ca. 5min.

Schaltzweig:

Zündungsplus (Kl. 15)
schaltet 2. Ausgang

Eigenstromverbrauch:

0,7mA bei 24V

Anschluss:

5-poliger Stecker "Anderson
Powerpole Modular"

Maße:

200 x 70 x 40mm

mechanischer Schutz:

IP 6K9K (Vollverguss)

elektrischer Schutz:

Überstrom, Übertemperatur,
Input-Transienten

Temperaturbereich:

-40 ... +75°C, Derating
T>45°C

Wirkungsgrad:

ca. 92%

Masse:

ca. 0,90 kg

Zulassung:

CE

Bestellinfo:

10080