

W 24-12-4S

Semi Volt 4S
24 auf 12V 4(6)A



High-End Spannungswandler kleiner Leistung für
12V-Verbraucher am 24V-Bordnetz.
Ideal für die dezentrale Versorgung von Navigations- und
Ortungssystemen.

- * **hochentwickeltes Konzept:**
 - echte Spannungsteilung, Entladeschutz auf 12V Seite wirksam
 - niedriger Eigenverbrauch 0,7mA
 - sehr hoher Wirkungsgrad von ca. 94%
- * **Überlastbarkeit bis 6A für ca. 5 min.**
- * **kleine Abmessungen**
- * **kompakter Stecker, abdichtbar**
- * **5KW-Peak-Schutzdiode gegen Überspannungen aus dem Bordnetz**
- * **aktiver Verpolschutz, keine Sicherungs-Auslösung**

Eingangsspannung:	16 ... 30V DC
Ausgangsspannung:	8 ... 15V DC, Eingangsspannung wird halbiert
Ausgangsstrom:	4A Dauer, 6A ca. 5min.
Anschluss:	3-poliger Stecker, Mate Lock abgedichtet
Maße:	80 x 70 x 25mm mit Stecker mechanischer Schutz:
	IP 6K9K (Vollverguss)
elektrischer Schutz:	Überstrom, Übertemperatur, Input-Transienten, Verpolung
Temperaturbereich:	-40 ... +75°C, Derating T>45°C
Wirkungsgrad:	ca. 94%
Eigenstromverbrauch:	0,7mA bei 24V
Masse:	ca. 0,22 kg
Zulassung:	e1-024229

Bestellinfo:

10182